APU 230V.12V-3A/2,2Ah

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl.
3pol. 8pol.max. 2,5 qmm

Eingang :
1 L Netz
2 N “
3 PE “

Störmeldung :
4 Com. Umschaltkontakt
5 N.O. “
6 N.C. “

7 +Batterie →GS-U-BAT12V
zur Messung an SPS Eing.

Ausgang :
8/9 + 12V DC
10/11 - “

Batterie Anschluss: 1 +
AMP 2 pol. 2 –

Technische Daten

Eingang Netz, Kl. 1-3	200 – 250 V AC/DC
Stromaufnahme	max. 0,6 A (Spitze 6A)
Meldung Akkubetrieb	Umschaltkontakt
Kl. 4 - 6	max. 250V, max. 4A
Ausgang, Kl. 8/9 – 10/11	12V DC, +10%, -20%
	max. 3A (Spitze 4A)
Ausgang, Kl. 7-11	+Batteriespannung,max. 0,5A
Batterie	12V, 2,2 - 20Ah (n.Best.)
Sicherung F1, intern	1,6 AT, TR5 (Netz)
Sicherung F2, intern	4,0 AT FK 1 (Kfz-Sicherung)
Sicherung F3, Batterie	4,0 AT FK 1 (Kfz-Sicherung)
Wirkungsgrad	80 - 90%
Normen	EN 60950, 55022L.B, 61000
Isolationsspannung	4 kV AC EN 50178
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Aufbau	Stahlblech, IP20
Gewicht APU… /2,2Ah	3 kg
Maße	200x200x80mm (BxHxT)
	APU 230V.12V-2A/2,2Ah

Unterbrechungsfreie 12V DC Stromversorgung. Schaltreglernetzteil mit wartungsfreien Akkusatz, standard = 2,2Ah. ON-LINE Betrieb, die Last wird unterbrechungsfrei aus dem Batteriekreis versorgt. Beim Unterschreiten der Batterie-Spannung von 10V schaltet die Stromversorgung automatisch ab. Die Stromversorgung aktiviert sich automatisch mit dem ersten Anlegen der Netzspannung. Zum Einlagern (Abschalten der Batterie) kurzzeitig den Akkustecker ziehen.
Weitere Hinweise siehe Blatt **AN A399** ‚Allgemeine Beschreibung‘, Blatt **AN A400** ‚Anschluss‘, Blatt **AN A401** ‚Akkusätze‘.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
27356 Rotenburg Wümme
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

A 401	D_APU12-3	02.01.23

USV STROMVERSORGUNG APU 230V.12V-3A/…Ah

Eingang	230 V AC Netz
Ausgang	12V DC, max.3A, unterbrechungsfrei
Meldung	Umschaltkontakt Netzbetrieb / Akkubetrieb
Batterie	APU…/2,2Ah=**2,2Ah**, APU…/4,4Ah=**4,4Ah**, APU…/7,2Ah=**7,2Ah,** APU…/12Ah = **12Ah** APU…/17Ah = **17Ah**, APU…/20Ah= **20Ah**