Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
8 polig, max. 2,5 qmm

Einstellung Schaltschwelle
Einstellung Hysterese
LED Ausgangsrelais on

1: Öffnerkontakt
2: Schließerkontakt
3: C. Kontakt

4: Eingang + … mV
5: Eingang - … mV
6: /

7-8: Versorgung 24V AC/DC

LED Betrieb

Technische Daten

Eingang, Klemme 4-5	0-60mV DC, 0-100mV oder nach Angabe
Eingangswiderstand	1M Ohm
Ausgang, Klemme 1-3	max. 8A, max. 250V AC
Spitzenstrom	max. 15A, 4sec.
Schaltleistung	max. 2000VA
Prellzeit	max. 2ms
Schaltpunkteinstellbereich	Eingang 0-12V
Hysterese	min 0,2 - max.5V
Spannungsversorgung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 40mA
Prüfspannung Kontakt	4 kV
Prüfspannung Versorg.	500Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	92 g
Maße	24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Grenzwertschalter für Gleichstrom-Shuntmessung, …mV nach Angabe. Der Shuntwiderstand ist separat zu bestellen. Ausgang Umschaltkontakt. Der Schaltpunkt u. die Hysterese können mit Mehrgang Potentiometern eingestellt werden. Zur Einstellung siehe auch Blatt **AN B500**. Eingang, Versorgung und Ausgang sind galvanisch getrennt. Grenzwertschalter für den Schaltschrankfronteinbau siehe auch die Geräte der Serie CU… Blatt C820..

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 503	D_GS-LU	02.01.23

GRENZWERTSCHALTER GS-LU…

Eingang	0 – 60mV, 0-100mV (Shunt) oder nach Kundenangabe
Ausgang	Umschaltkontakt
Versorgung	24 V AC/DC