Rückseite:
Steck- Schraub-
Anschlussklemmen

Anschlussklemmen

Schraub- Steckanschlusskl.
A: max.2,5qmm B:max.1,5qmm
Stellungsanzeige Auto / Man.
Ausgangswert 0-100%
Schaltzustandsanzeige
• = Kontakt offen
— = Kontakt geschlossen
3x Taste, Einstellung
▲▼ HAND Steuerung
● Manuel / Auto

Anschluss an der Rückseite:
A1: L, Netz 230V, (24V auf Best.)
A2: N " "
A4-5: Relaiskontakt Auto / Man.

B1: + Eingang, 0-10V
B2: - Eingang (GND)
B7-8: (+Versorgung Transmitter)
B9: + Ausgang, Stromsenke
B10: - " (GND)
Kl. B2 u. B10 sind intern gebrückt.

Technische Daten

Ausgang 1, Kl. A4-5	Schließerkontakt schließt in Stellung „Manuell“
Schaltspannung	max. 250V AC
Schaltstrom	max. 5A
Ausgang 5, Kl. B9-10	1-10V DC, max. 100mA
Ansteuerung EVG Geräte	Stromsenke
Eingang, Kl. B1-2	0-10V DC (von der SPS)
Eingangswiderstand	1 MOhm (Bürde Kl. B1-2)
Auflösung	max. 16 Bit
Display	LCD, 2x 8 Zeichen
Hintergrundbeleuchtung	LED grün
Tasten	3x Folientaste
Versorgung 230V	230V AC, +-10%, ca.1,5W
Versorgung 24V	24V AC/DC (18-36V AC/DC)
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Schalttafeleinbauversion
Gewicht	270g
Außenmaße	72 x 72 x 110 mm (BxHxT)
Ausschnittmaß	68 x 68 mm (+1mm)

Die Handbedienebene leitet in Stellung „Auto“ den Eingangswert an den EVG Ansteuerungs-Ausgang weiter. In Stellung „Manuell“ wird der Ausgangswert mit den Tasten▲▼ bestimmt, mit der Taste ● kann zwischen Stellung „Auto“ und „Manuell“ umgeschaltet werden.
Das Display zeigt den Schaltzustand „Auto“ / „Manuell“ in der 1. Zeile an. In der 2. Zeile wird der Ausgangswert in 0-100% angezeigt.
Der Ausgang (Kl. B9-10) und der Eingang (Kl. B1-2) sind nicht galvanisch getrennt! Evtl. muss je nach EVG zur galvanischen Trennung (SELV) ein Trennverstärker vorgeschaltet werden.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

C 820.72	D_CU-U_K1 _HE_EVG	20.11.24

HANDBEDIENEBENE EVG CU-U.K1/HE/EVG

Eingang	0 – 10V DC
Ausgang 1	Relaiskontakt (Schließerkontakt Manuell)
Ausgang 5	1-10V DC Stromsenke für EVG Geräte
Versorgung	230V AC (24V AC/DC auf Bestellung)