



Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
2x 10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

Klemme A	Klemme B
Kanal 1-2	Kanal 3-4
1:Eingang 1+	1:Eingang3+
2:Eingang 1-	2:Eingang3-
3:Ausgang1+	3:Ausgang3+
4:Ausgang1-	4:Ausgang3-
5:Eingang2+	5:Eingang4+
6:Eingang2-	6:Eingang4-
7:Ausgang2+	7:Ausgang4+
8:Ausgang2-	8:Ausgang4-

Stromversorgung:
B9-10: 24V AC/DC

LED Betrieb

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-4	0 - 10V DC max. 12V DC
Eingangswiderstand	200 kOhm
Ausgang, Kanal 1-4	0 - 10V DC
Ausgangsstrom	max. 6mA
Spannungsversorgung	24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme	max. 150mA
Genauigkeit	Typ. 0,1%
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	170g
Maße	48 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Vier-Kanal 3 Wege-Trennverstärker, 4x Eingang Spannung, 4x Ausgang Spannung, Betriebsanzeige.
4x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. 0-10V → 0-10V, 2-10V → 2-10V.

Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt, 4x 3-Wege-Trennverstärker.
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 154

D_LC-TV-4U_4U

05.01.19

4 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-4U.4U

Eingangswerte = Ausgangswerte

Eingang 1-4	0-10V, 2-10V DC
Ausgang 1-4	0-10V, 2-10V DC
Versorgung	24 V AC/DC