



Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
2x 10 polig, max. 2,5 qmm

Anschluss:

Klemme A	Klemme B
Kanal 1-2	Kanal 3-4
1:Eingang 1+	1:Eingang3+
2:Eingang 1-	2:Eingang3-
3:Ausgang1+	3:Ausgang3+
4:Ausgang1-	4:Ausgang3-
5:Eingang2+	5:Eingang4+
6:Eingang2-	6:Eingang4-
7:Ausgang2+	7:Ausgang4+
8:Ausgang2-	8:Ausgang5-

Stromversorgung:
B9-10: 24V AC/DC

LED:

grün dauer: Betrieb

grün blinkend: Bereichsfehler

Technische Daten

Eingang, Kanal 1-4	0 -10V (2-10V) DC max. 12V DC
Eingangswiderstand	200 kOhm
Ausgang, Kanal 1-4	0-20mA (4-20mA) DC
Bürdenwiderstand	max. 600 Ohm
Spannungsversorgung	12-24V AC/DC, +-15%
Leistungsaufnahme	max. 3,6W
Auflösung /Genauigkeit	max.16 Bit
Prüfspannung	1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff TS35, EN50022
Gewicht	170g
Maße	48 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Vier Kanal 3 Wege-Trennverstärker, 4x Eingang Spannung Normsignal, 4x Ausgang Strom Normsignal, Betriebsanzeige.
4x Eingangswert = Ausgangswert, z.B. Eingang 0-10V zu Ausgang 0-20mA oder Eingang 2-10V zu Ausgang 4-20mA.
Alle Eingänge, Ausgänge und die Versorgung sind galvanisch getrennt, 4x 3-Wege-Trennverstärker.
Aufschnappgehäuse für Hutschiene TS35.

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

4 KANAL TRENNVERSTÄRKER LC-TV-4U.4I

Eingang 1-4 0-10V oder 2-10V DC

Ausgang 1-4 0-20mA oder 4-20mA DC

Versorgung 12-24 V AC/DC

B 155

D_LC-TV-4U_4I

02.01.23