



MO-MV-LUX 0-1000Lx

Anschlussklemmen

Steck-Schraubanschluss
6 polig, max. 1,5 qmm

Einstellung Verstärkung

Einstellung Nullpunkt

LED grün Betrieb

- 1: Versorgung 24V AC/DC
- 2: " "
- 3: Ausgang +, 0-10V
- 4: " -, 0-10V
- 5: Eingang Sensor LF...
- 6: " "

Technische Daten

Eingang, Klemme 5-6 LF.. Lichtsensor
Helligkeitsumsetzungsbereich bei Bestellung angeben.
Lichtsensoren:
LF 1 siehe Blatt B 313 0 – 20 000 Lux, FR Gehäuse
LF 1.1 " 0 – 100 000 Lux,FR Gehäuse
LF 8 0 – 20 000 Lux, Einbausensor
LF 8.1 " 0 - 100 000 Lux, Einbausensor
Der Lichtsensor LF.. ist separat zu bestellen.

Ausgang, Klemme 3-4 0-10V DC
Ausgangsstrom max. 20mA

Genauigkeit 0,5 %
Versorgungsspannung 24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme max. 70mA
Prüfspannung, Vers. 500 Vss
Arbeitstemperaturbereich -10 - +50°C
Lagertemperatur -30 - +80°C
Gehäuse Kunststoff, Modulgehäuse
Gewicht 80g
Maße 55 x 25 x 30 mm (BxHxT)

Messverstärker für die Umsetzung Lichtsensor LF... zu Spannungsnormsignal 0-10V.

Einbau-Modulgehäuse zur nahen Montage am Sensor (z.B. Klemmkasten).

Die Verstärkung (Steilheit) und der Nullpunkt (Parallelverschiebung) können eingestellt werden. Siehe Blatt **AN B100**.

Bei Bestellung den Eingangssensor und Lichtumsetzungsbereich angeben.

Die Versorgung ist galvanisch getrennt. LED grün = Betrieb.

Hutschienenversion: MV-LUX..., Blatt B312

rinck electronics germany GmbH

Kleekamp 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

MESSVERSTÄRKER MO-MV-LUX ...

Bauform Einbaumodul
Eingang Lichtsensor LF..., Lichtumsetzungsbereich nach Angabe
Ausgang 0-10V DC
Versorgung 24 V AC/DC

B 312.1

D_MO-MV-LUX

04.01.17