



HR 01

## Anschlussklemmen

Steck- Schraubanschluss  
3 polig, max. 2,5 qmm

Front:

Drehknopf  
Skala 0-10  
andere Skala n. Angabe

Montage:

den Drehknopf abnehmen,  
mit der Einlochbefestigung  
montieren

Rückseite:

Potentiometeranschluss

1 : Anfang  
2 : Schleifer  
3 : Ende

## Technische Daten

Potentiometer

0-1k Ohm, 0-10k Ohm  
0-100k Ohm oder nach  
Bestellungsangabe

Drehbereich mechanisch  
Drehbereich elektrisch

270 °  
250 °

Nennbelastbarkeit

1 W, max. 70°C

Kurvenform

linear

Arbeitstemperaturbereich

-10 - +50°C

Lagertemperatur

-30 - +80°C

Gehäuse

Fronteinbauversion

Gewicht

80g

Frontmaße

28 x 28 x 18 mm (BxHxT)

Rückmaße

22 x 18 x 80 mm (BxHxT)

Befestigungsloch

7 mm, Einlochbefestigung

Handeinstellung mit Potentiometer. Potentiometerwert bei Bestellung angeben.

Einlochbefestigung, die Standardskala ist 0-10, andere Skalen nach Kundenangabe.

Für Hutschienenmontage siehe auch HR04 Blatt B476

**rinck electronics germany GmbH**

Trinidadstraße 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

[www.rinck-electronics.de](http://www.rinck-electronics.de)

info@rinck-electronics.de

## HANDEINSTELLUNG HR 01

Ausgang 0-10 kOhm (andere Werte auf Anfrage)

Skala 0-10 oder n.A.

**B 433**

D\_HR01

05.01.19