



MOD 23T



MOD 23.4T Rückseite

Anschlussklemmen

Steckbare Schraubklemme
20 pol., max. 2,5 qmm

12x Meldefeld mit je 2 LED

Eingangsklemmen:

1-12: +~ Meldung 1-12
20: ~ G0, Com. Meldung

Sammelmeldung:

13: Com. Kontakt
14: Öffnerkontakt
15: Schließerkontakt

17: LED-Testtaste

17-18: ext. LED-Testtaste

Versorgung:

18: +~ Versorgung 24V
19: ~ G0 “

Technische Daten

Eingang Linie 1-12

Stromaufnahme je Linie

MOD 23T

MOD 23.3T

MOD 23.4T

Meldefelder mit

Plexiglasabdeckung

LED Farbe nach Angabe

Ausgang, Kl. 13-15

Belastbarkeit

Testeing.- Eingang, Kl.17

ext. LP-Testtaste

Versorgung, Kl.18-19

Sicherung F1

Prüfspannung Ausgang

Arbeitstemperatur

Lagertemperatur

Gehäuse

Gewicht, Schutzart

Maße

Ausschnittmaß

24V AC/DC, +-20%

max. 15mA

Ruhe- Arbeitsstrom Umsch.

Arbeitsstromlinien

Ruhestromlinien

12 Beschriftungsfelder

14,5 x 10 mm

weiß, blau, rot, grün, gelb

Umschaltkontakt

max. 250V, max. 6A

max. 120mA,

24V AC/DC, +-20%

T0,5A, 5x20 Feinsicherung

4 kV AC

-10 - +50°C

-30 - +80°C

Normeinbaueh. 96x96mm

310 g, IP20

96 x 96 x 68 mm (BxHxT)

91 x 91 (+1) mm

Das Anzeige- Meldemodul MOD 23..T hat 12 Meldefelder mit je 2LED, Beschriftungsfelder und LED-Testtaste.

Das MOD 23T hat hinter der abnehmbaren Front Schalter für die Wahl der Meldelinienart: Ruhestrom / Arbeitsstrom.

MOD 23.3T = Meldelinien in Arbeitsstrom, MOD 23.4T = Meldelinien in Ruhestromlinien.

Bei Auslösung der Meldung wird der Sammelmeldekontakt aktiviert (nicht mit dem LP-Test).

rinck electronics germany GmbH

Trinidadstraße 6

27356 Rotenburg Wümme

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

ANZEIGE- MELDEMODUL MOD 23T, ..3T, ..4T,

MOD23T = Ruhe- oder Arbeitsstrom Meldelinien, Wahlschalter hinter der Front.

MOD23.3T = Eingänge Arbeitsstrom, MOD23.4T = Eingänge Ruhestrom

Eingang 1-12 24V AC/DC, 12x Meldelinie,

Ausgang Umschaltkontakt, Sammelmeldung

Versorgung 24V AC/DC

C 113

D_MOD23

02.01.23