



SB-REL10/24V DC

Anschlussklemmen

Federkraft- Steckanschluss
3x 12pol. max. 2,5 qmm

X1.1 + Eingang 1, Spule 1
X1.2 + Eingang 2, Spule 2

↓ ↓ ↓
X1.10 + Eingang 10, Spule 10
X1.11 – X1.12 Com. Eing. 1-10
LED Ausgang 1-10
Zustandsanzeige Relais 1-10

X2.1-X3.1 Ausgang 1, Schließer
X2.2-X3.2 Ausgang 2, “
X2.3-X3.3 Ausgang 3, “
X2.4-X3.4 Ausgang 4, “
X2.5-X3.5 Ausgang 5, “
X2.6-X3.6 Ausgang 6, “
X2.7-X4.7 Ausgang 7, “
X2.8-X3.8 Ausgang 8, “
X2.9-X3.9 Ausgang 9, “
X2.10-X3.10 Ausgang 10, “

Technische Daten

Eingang 1-10, Relaisspule	Spannung nach Angabe 5, 12, 24, 48 oder 60V DC nach Spulenwert intern parallel zur Spule
Eingangsstrom Freilaufdiode	
Ausgang 1-10, Kontakte	10x Schließerkontakt
Schaltspannung	250V AC, max. 6A
Schaltleistung AC1	max. 1000VA
Schaltleistung AC15	max. 300 VA
Anzeigen 1-10	LED grün
Prüfspannung Ausgang	4 kV
Arbeitstemperatur	-10 - +50°C
Lagertemperatur	-30 - +80°C
Gehäuse	Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht	220g
Maße	71 x 101 x 48 mm (BxHxT)

Relaismodul mit 10x Relais, Spulenspannung bei Bestellung angeben, 10x Schließerkontakt.
LED Anzeigen der Relaisansteuerungen, Hutschienenmontage, Steck- Federkraftanschlussklemmen.

rinck electronics germany GmbH

Kleekamp 6

D-27356 Rotenburg (Wümme)

www.rinck-electronics.de

info@rinck-electronics.de

REALAISMODUL SB-REL10

Eingang 10x Relaisspule (Spulenspannung nach Angabe)

Anzeige 10x LED grün

Ausgang 10x Schließerkontakt

S 153

SB-REL10

04.01.17